

<div style="text-align: justify;">Dal?jednoduch?zapojen?ur?en?pro n?kroužek ml?e?e, tentokr? rozhodovac?o obvodu Ano-Ne. Nem?ete se rozhodnout? U? si neh?ejte minc?- postavte si n?rozhodovac?obvod. P?i stisku tla?ka se spust?multivibr?or (blika?), kter? ov?em blik?velmi rychle. P?i rozepnut?tla?ka se zastav?blika? na jedn?z pozic Ano-Ne. Stav po rozepnut?je n?odn?, podle toho jak dlouho jsme dr?eli tla?ko stisknut?
</div> <div style="text-align: justify;">.
</div> <div style="text-align: justify;">.
</div>
 <div>Varov?? NEDOPORU?UJEME ROZHODOVA? POU??AT PRO Z?A?N?ROZHODNUT? - m?e v? z?adn? zm?nit ?ivot! :-)
</div> <div>Tento obvod v ??n? p?ad? nezajist?spr?n?a nejlep??rozhodnut? vy pouze n?odn? vybere jednu z mo?nost?</div> <div>
</div> <div>Nap?en?je ve schematu 9V, ale n?kter?modern?(hlavn? ?erven? LED diody by mohly p?i tomto nap?t?lehce sv?it i kdy? by m?la b?t rozsv?ena pouze dioda zelen?a je tedy nutn?snt toto nap?ec?nap?t? Zapojen?funguje i od 3V.
</div> <div>
</div> <div></div> <div>
</div> <div>Sch?a:
</div> <div></div> <div>.
</div> <div>Plo?n? spoj:
</div> <div></div> .
 <div>PDF verze: sch?a, plo?n? spoj 1:1 (45x25mm), osazovac?pl?</div> <div>Eagle 5.11: SCH a BRD + doporu?en?P?ovo knihovna sou?tek #PaJa_22.lbr.</div> <div>
</div> <div>Deska byla vyrobena metodou na?ehlen? tonneru.
</div> <div>
</div> <div>Seznam pou?it?ch sou?tek:</div> <div>
</div> <div>R1,R2 - 1k - velikost 0207</div> <div>R3,R4 - 100k - velikost 0207</div> <div>R5,R6 - 33k - velikost 0207</div> <div>
</div> <div>T1,T2 - BC547 nebo jin? NPN tranzistor
</div> <div>
</div> <div>LED1 - zelen?sv?ic?dioda, 5mm</div> <div>LED2 - ?erven?sv?ic?dioda, 5mm</div> <div> <p></p> </div> <p></p>

```
<hr /> <div><span style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span style="color:
#ffffff;">.</span></div> <div><span style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span
style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span style="color: #ffffff;">.</span></div> <div
style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><a target="_blank"
href="http://krouzek.radioklub.cz/">http://krouzek.radioklub.cz</a></span><span style="color:
#ffffff;"><br /></span></div> <div><span style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span
style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span style="color: #ffffff;">.</span></div>
<div><span style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span style="color:
#ffffff;">.</span></div> <div><span style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span
style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span
style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span style="color: #ffffff;">.</span><br /> <hr />
</div>
```